

Servoaufstellung sortiert nach Servodicke und Kraftmoment

Daten		UVP Brutto	Kraftmoment		Geschwindigkeit		Abmessungen			Gewicht	Kugellager	Kabellänge	Carbongetriebe	Metalgetriebe	Alu-Mittelteil	Coreless Motor	Brushless Motor	Digital	Futabahebel 15Z	Futabahebel 25Z	Getriebe	Servohebel
			Euro	Ncm	Sek /45°	Millimeter			(g)													
No.	Model		4.8V	6.0V	4.8V	6V	L	B	H		mm		MG			BLS						
8449	FS 31 Pico	28,20 €	9,0	11,0	0,150	0,135	17,0	8,0	22,0	4,7											84491000	
8524	Servo 4,3 g	9,90 €	7,0	8,0	0,110	0,090	19,6	8,0	19,6	4,3											85241000	85242000
8433	FS 40 Pico	29,90 €	12,0	15,0	0,150	0,120	24,0	9,0	24,0	9,0											84334000	84335000
F 1387	S3155	49,95 €	20,0		0,12		30,0	10,8	29,0	20,4	2BB	150	X				X					
F 1330	S3150	49,95 €	37,0	46,0	0,19	0,15	30,0	10,8	29,0	23,0	2BB	150	X				X					
F 1291	S3107	19,95 €	12,0		0,09		21,8	11,0	19,8	9,0	-	150										
F 1349	S3113	31,00 €	12,0	15,0	0,08	0,08	21,8	11,0	20,3	9,6	-	180							X			
F 1352	S3114	22,50 €	15,0	17,0	0,08	0,07	21,8	11,0	19,8	7,8	-	180										
F 1350	S3153	49,90 €	14,0	17,0	0,09	0,08	21,8	11,0	20,3	9,6	1BB	180					X	X				
F1392	S3153MG	54,90 €	14,0	17,0	0,10	0,08	21,8	11,0	20,3	10,8	1BB	180	X				X	X				
F 1386	S3154	42,00 €	15,0	17,0	0,08	0,07	21,8	11,0	19,8	7,9	-	180					X					
F 1248	S3156MG	40,95 €	20,0	24,0	0,10	0,08	21,8	11,0	21,9	9,3	1BB	180	X				X	X				
8482	FS 61 BB Carbon	24,60 €	10,0		0,090		23,0	11,4	20,4	8,9	1BB							X		84821000	84822000	
8519	FS 61 BB Carbon Digital	34,90 €	15,0		0,080		23,0	11,4	20,4	9,1	1BB						X	X		84821000	84822000	
8528	FS 61 BB Carbon Digital Cool	39,50 €	15,0		0,080		23,0	11,4	20,4	9,8	1BB			X			X	X		85281000	84822000	
8523	FS 61 BB MG Digital	39,50 €	20,0		0,120		23,0	11,4	20,4	9,0	1BB		X				X	X		85231000	84822000	
8525	Servo 8g	8,90 €	8,0	13,0	0,110	0,090	22,8	11,5	20,8	8,0										85251000	85252000	
8503	Servo 10g	6,95 €	10,0	12,0	0,090	0,070	22,5	11,7	23,0	10,0										85031000	85032000	
8455	FS 70 MG	26,60 €	27,0	33,0	0,120	0,096	29,5	12,0	26,0	20,0			X						X			
8458	FS 75 MG Digital	39,95 €	27,0	33,0	0,120	0,096	29,5	12,0	26,0	20,0			X				X	X				
8529	Servo 16 g BB	11,90 €	20,0	25,0	0,130	0,110	28,0	13,0	33,0	16,5	1BB									85291000	85292000	
8526	FS 550 BB Carbon	22,70 €	20,0	26,0	0,120	0,100	30,0	13,0	26,5	18,0	2BB								X	84661000		
8521	FS 550 BB Carbon Digital	33,50 €	25,0	30,0	0,120	0,090	30,0	13,0	26,5	18,2	2BB						X	X		84661000		
8522	FS 550 BB MG Digital	39,50 €	35,0	42,0	0,160	0,120	30,0	13,0	26,5	21,2	2BB		X				X	X		85221000		
F 1379	S3115	26,95 €	28,0		0,11		28,0	13,0	29,7	17,0	-	180							X		-	
F 1385	S3116	26,95 €	20,0		0,08		28,0	13,0	29,7	17,0	-	180							X		-	
8431	FS 500 BB MG Micro	30,70 €	24,0	30,0	0,120	0,096	29,0	13,5	29,0	21,0	2BB		X						X	84311000		
F 1285	S9650	89,00 €	36,0	45,0	0,11	0,08	35,5	15,0	28,6	26,0	2BB	150			X		X	X		F 1315		
8064	FS 100	10,25 €	24,0	30,0	0,210	0,165	40,4	19,8	36,0	44,0	1MB	300							X	F 1157		
F 1115	S148	15,90 €	24,0	30,0	0,21	0,17	40,4	19,8	36,0	44,0	1MB	300							X	F 1157		
F 1117	S3001	17,90 €	24,0	30,0	0,21	0,17	40,4	19,8	36,0	45,1	1BB+1MB	300							X	F 1157		
8452	FS 110 BB MG	21,50 €	24,8	31,0	0,150	0,120	40,0	19,7	37,8	51,0	2 BB		X						X			
F 1259	S3003	16,40 €	32,0	41,0	0,17	0,14	40,4	19,8	36,0	37,2	-	300							X	F 1353		
F 1333	S3010	29,95 €	52,0	65,0	0,15	0,12	40,0	20,0	38,1	41,0	1BB+1MB	300							X	F 1391		
F 1328	S3050	55,30 €	52,0	65,0	0,15	0,12	40,0	20,0	38,1	48,8	2BB	300	X				X	X		-		
F 1329	S3151	28,70 €	31,0		0,16		40,5	20,0	36,1	42,0	1BB+1MB	300					X	X		F 1157		
F 1322	S3152	29,90 €	50,0	63,0	0,17	0,14	40,0	20,0	38,1	41,0	1BB+1MB	300					X	X		F 1391		
8465	FS 280 T	49,00 €	68,0	80,0	0,170	0,140	40,0	19,7	37,8	56,0	2BB		X				X	X		84531000		
F 1393	S9156	145,00 €	196,0	245,0	0,16	0,13	40,0	20,0	36,6	63,0	2BB	300	X	X	X		X	X		F1393100		
F 1257	S9202	59,00 €	40,0	50,0	0,20	0,17	40,5	20,0	35,5	50,0	2BB	300				X			X	F 1154		
F 1289	S9206	118,90 €	95,0		0,14		40,5	20,0	37,5	53,0	2BB	300	X		X				X	F 1376		

Servoaufstellung sortiert nach Servodicke und Kraftmoment

No.	Daten Model	UVP Brutto Euro	Kraftmoment		Geschwindigkeit		Abmessungen			Gewicht (g)	Kugellager	Kabellänge mm	Carbongetriebe	Metallgetriebe MG	Alu-Mittelteil	Coreless Motor	Brushless Motor BLS	Digital	Futabahebel 15Z	Futabahebel 25Z	Getriebe	Servohebel	
			4.8V	6.0V	4.8V	6V	L	B	H														
F 1323	S9255	119,00 €	90,0		0,11		40,0	20,0	36,6	55,0	2BB	300		X		X				X		-	
F 1395	S9452	115,00 €	74,0	92,0	0,10	0,08	40,0	20,0	33,6	50,0	2BB	200		X	X		X	X	X	X	F1395100		
F 1394	S9551	112,00 €	70,0	88,0	0,11	0,08	40,5	20,0	25,4	45,0	2BB	200		X		X		X		X	F1394100		
F 1608	BLS252	159,00 €	100,0	126,0	0,12	0,10	40,0	20,0	36,8	58,0	3BB	300		X			X	X		X			
F 1609	BLS253	159,00 €	84,0	106,0	0,10	0,08	40,0	20,0	36,8	58,0	4BB	300		X			X	X		X			
F 1397	BLS351	159,00 €	125,0	156,0	0,12	0,10	40,0	20,0	36,8	63,0	2BB	200		X	X		X	X		X	F1397100		
F 1296	BLS352	159,00 €	144,0	180,0	0,14	0,11	40,0	20,0	36,8	63,0	2BB	200		X	X		X	X		X	F1296100		
F 1398	BLS451	119,00 €	85,0	106,0	0,10	0,08	40,0	20,0	36,8	58,0	2BB	200		X			X	X		X	F1398100		
F 1612	BLS452	119,00 €	112,0	140,0	0,14	0,11	40,0	20,0	36,8	58,0	2BB	200		X			X	X		X			
F 1327	S3305	47,00 €	71,0	89,0	0,19	0,15	40,0	20,0	38,1	46,5	2BB	200	X							X		-	

Heckrotorservos

8483	FS 61 BB Carbon Speed	26,60 €	5,5		0,070		23,0	11,4	20,4	8,9	1BB		X						X		84831000	
8490	FS 61 BB Carbon Speed Cool	29,50 €	5,5		0,070		23,0	11,4	20,4	9,0	1BB	160	X		X				X	X	84831000	
8520	FS 61 BB Carbon Speed Cool Digital	39,50 €	9,0		0,050		23,0	11,4	20,4	9,8	1BB		X		X				X	X	?	
8527	FS 550 BB Carbon Speed Digital	33,50 €	18,0	21,0	0,070	0,060	30,0	13,0	26,5	18,1	2BB		X					X		X	85271000	
F 1399	S9257	79,95 €	20,0		0,06		35,5	15,0	28,6	26,0	2BB	200				X		X		X	F1399100	
F 1266	S9254	119,00 €	34,0		0,05		40,0	20,0	36,6	49,0	2BB	290				X		X		X	F1375	
F 1396	BLS251	149,00 €	38,0		0,05		40,0	20,0	36,8	61,0	2BB	300		X	X		X	X		X	F1396100	

Sonderservos

F 1390	S3306MG	56,50 €	192,0	240,0	0,15	0,12	66,0	30,0	57,1	130,0	2BB	300		X						X	F1390100	
--------	---------	---------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------	-----	-----	--	---	--	--	--	--	--	---	----------	--

"BB": Kugellager "MB": Metalllager